

Howto: MessageWaiting für DECT

Gilt für

Diese Information gilt für

- IP61, IP63 - Version 4.5.2
- IP64 - Version 2.3.1
- IP65 - Version 2.3.10
- IP1202 - Version 12r2sr18

Mehr Informationen

Anzeige für neuer Nachrichten auf DECT-Telefonen bei empfangener Voicemail.

Aufbau

- Kopieren Sie ein [spezielles VM-Skript](#) in den standart Voicemail-Ordner.
- Erstellen, oder ändern Sie ein Voicemail-Objekt in der PBX und verweisen Sie in der Scrpit URL darauf. Dieses Script funktioniert sowohl mit DECT Telefonen, als auch mit den normalen innovaphone Telefonen.

The screenshot shows the configuration page for a Voicemail object. The 'General' tab is active. The 'Type' is set to 'Voicemail'. The 'Description' field is empty, with a 'Hide from LDAP' checkbox. The 'Long Name' is '_VM_DECT' and the 'Display Name' is empty. The 'Name' is '_VM_DECT' and the 'Number' is '9996'. The 'Critical' checkbox is checked. Below this, the 'Script URL' is 'http://192.168.211.51/webdav/vm_dect_mwi/vm_dect_mwi.xml', the 'Backup URL' is empty, and the 'Trace' checkbox is unchecked.

- Gehen Sie zu: IP1202 zu DECT / Config / Features und wählen Sie "MWI Mode: Fixed interrogate and fixed notify number".
- Geben Sie in die beiden erscheinenden Felder "MWI Interrogate Number" und "MWI Notifiy Number" die Voicemail-Objektnummer <vm-ext> ein. Ein Reset wird danach benötigt.

The screenshot shows the 'Maintenance' configuration page for DECT. The 'Config' tab is active. The 'MWI Mode' is set to 'Fixed interrogate and fixed notify number'. The 'MWI Interrogate Number' is '9996' and the 'MWI Notify Number' is '9996'. A sidebar on the left contains navigation links for System, Master, Mobility Master, Crypto Master, Features, Phone Book, Radio, and Radio config.

- Das Mobilteil benötigt eine Konfiguration über WinPDM

- Verbinden Sie das Mobilteil über das entsprechende USB-Programmiergerät mit WinPDM und konfigurieren Sie die Voicemail-Objektnummer im folgenden Format <vm-ext> N. N wird bei einem Anruf durch die Nebenstelle automatisch ersetzt, um auf die eigene Mailbox zuzugreifen.

Name	Value
Voice Mail Number	9996N
Central Phonebook Number	999999
Central Phonebook Allows Space	No

- Wenn Sie einen CFNR für einen DECT-Benutzer auf <vm-ext> einstellen, wird bei einer empfangenen Voicemail die Nachricht „Neue Sprach-Mitteilung(en)“ und ein Symbol im DECT-Handset angezeigt.
- Über das DECT-Handset-Menü können Sie jetzt auf die Voicemail zugreifen, diese abspielen und verwalten.
- Die Voicemailbox kann auch durch langes Drücken der Taste "1" am DECT-Headset aufgerufen werden.

Hinweis: Das spezielle Skript ist ein Beispiel, das auf "DE Voicemail XML" basiert. Wenn Sie in einer anderen Sprache benötigen, müssen Sie im Skript alle Wörter "de_" nach der gewünschten Sprache ändern.